



Converter - Brake - Inverter Module (CBI2)


IXYS E 72873

Three Phase Rectifier	Brake Chopper	Three Phase Inverter
$V_{RRM} = 1600V$	$V_{CES} = 1200 V$	$V_{CES} = 1200 V$
$I_{DAVM} = 36 A$	$I_{C25} = 20 A$	$I_{C25} = 50 A$
$I_{FSM} = 300 A$	$V_{CE(sat)} = 2.9 V$	$V_{CE(sat)} = 2.2 V$

Input Rectifier Bridge D11 - D16

Symbol	Conditions	Maximum Ratings	
V_{RRM}		1600	V
I_{FAV}	$T_C = 80^\circ C$; sine 180°	25	A
I_{DAVM}	$T_C = 80^\circ C$; rectangular; $d = 1/3$	24	A
I_{FSM}	$T_{VJ} = 25^\circ C$; $t = 10$ ms; sine 50 Hz	300	A
P_{tot}	$T_C = 25^\circ C$	100	W

Symbol	Conditions	Characteristic Values ($T_{VJ} = 25^\circ C$, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
V_F	$I_F = 25 A$; $T_{VJ} = 25^\circ C$ $T_{VJ} = 125^\circ C$	1.4	1.4	1.7 V V
I_R	$V_R = V_{RRM}$; $T_{VJ} = 25^\circ C$ $T_{VJ} = 125^\circ C$		1.2	0.15 mA mA
t_{rr}	$V_R = 100 V$; $I_F = 15 A$; $di/dt = -15 A/\mu s$		1	μs
R_{thJC}	(per diode)			1.3 K/W

Application: AC motor drives with

- Input from single or three phase grid
- Three phase synchronous or asynchronous motor
- electric braking operation

Features

- High level of integration - only one power semiconductor module required for the whole drive
- Fast rectifier diodes for enhanced EMC behaviour
- NPT IGBT technology with low saturation voltage, low switching losses, high RBSOA and short circuit ruggedness
- Epitaxial free wheeling diodes with Hiperfast and soft reverse recovery
- Industry standard package with insulated copper base plate and soldering pins for PCB mounting
- Temperature sense included

Output Inverter T1 - T6

Symbol	Conditions	Maximum Ratings	
V_{CES}	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$ to 150°C	1200	V
V_{GES}	Continuous	± 20	V
V_{GEM}	Transient	± 30	V
I_{C25}	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$	50	A
I_{C80}	$T_C = 80^{\circ}\text{C}$	35	A
RBSOA	$V_{GE} = \pm 15\text{ V}$; $R_G = 47\ \Omega$; $T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$ Clamped inductive load; $L = 100\ \mu\text{H}$	$I_{CM} = 50$ $V_{CEK} \leq V_{CES}$	A
t_{SC} (SCSOA)	$V_{CE} = V_{CES}$; $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$; $R_G = 47\ \Omega$; $T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$ non-repetitive	10	μs
P_{tot}	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$	225	W

Symbol	Conditions	Characteristic Values ($T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
$V_{CE(sat)}$	$I_C = 25\text{ A}$; $V_{GE} = 15\text{ V}$; $T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$	2.2 2.5		2.7 V
$V_{GE(th)}$	$I_C = 1\text{ mA}$; $V_{GE} = V_{CE}$	4.5		6.5 V
I_{CES}	$V_{CE} = V_{CES}$; $V_{GE} = 0\text{ V}$; $T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$	0.9		0.9 mA mA
I_{GES}	$V_{CE} = 0\text{ V}$; $V_{GE} = \pm 20\text{ V}$			200 nA
$t_{d(on)}$ t_r $t_{d(off)}$ t_f E_{on} E_{off}	Inductive load, $T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$ $V_{CE} = 600\text{ V}$; $I_C = 25\text{ A}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$; $R_G = 47\ \Omega$	100		ns
		70		ns
		500		ns
		70		ns
		2.8		mJ
		3.8		mJ
C_{ies}	$V_{CE} = 25\text{ V}$; $V_{GE} = 0\text{ V}$; $f = 1\text{ MHz}$	1650		pF
Q_{Gon}	$V_{CE} = 600\text{ V}$; $V_{GE} = 15\text{ V}$; $I_C = 25\text{ A}$	120		nC
R_{thJC}	(per IGBT)			0.55 K/W


Output Inverter D1 - D6

Symbol	Conditions	Maximum Ratings	
I_{F25}	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$	26	A
I_{F80}	$T_C = 80^{\circ}\text{C}$	17	A

Symbol	Conditions	Characteristic Values		
		min.	typ.	max.
V_F	$I_F = 25\text{ A}$; $V_{GE} = 0\text{ V}$; $T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$		2.1	3.1 V V
I_{RM} t_{rr}	$I_F = 25\text{ A}$; $di_F/dt = -400\text{ A}/\mu\text{s}$; $T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$ $V_R = 600\text{ V}$; $V_{GE} = 0\text{ V}$		16	A
			130	ns
R_{thJC}	(per diode)			2.1 K/W

Equivalent Circuits for Simulation

Conduction



D11 - D16

Rectifier Diode (typ. at $T_J = 125^{\circ}\text{C}$)
 $V_o = 1.16\text{ V}$; $R_o = 9\text{ m}\Omega$

T1 - T6 / D1 - D6

IGBT (typ. at $V_{GE} = 15\text{ V}$; $T_J = 125^{\circ}\text{C}$)
 $V_o = 1.38\text{ V}$; $R_o = 46\text{ m}\Omega$


Free Wheeling Diode (typ. at $T_J = 125^{\circ}\text{C}$)
 $V_o = 1.32\text{ V}$; $R_o = 30\text{ m}\Omega$

T7 / D7

IGBT (typ. at $V_{GE} = 15\text{ V}$; $T_J = 125^{\circ}\text{C}$)
 $V_o = 1.32\text{ V}$; $R_o = 131\text{ m}\Omega$

Free Wheeling Diode (typ. at $T_J = 125^{\circ}\text{C}$)
 $V_o = 1.39\text{ V}$; $R_o = 56\text{ m}\Omega$

Thermal Response



D11 - D16

Rectifier Diode (typ.)
 $C_{th1} = 0.106\text{ J/K}$; $R_{th1} = 1.06\text{ K/W}$
 $C_{th2} = 0.79\text{ J/K}$; $R_{th2} = 0.239\text{ K/W}$

T1 - T6 / D1 - D6

IGBT (typ.)
 $C_{th1} = 0.201\text{ J/K}$; $R_{th1} = 0.419\text{ K/W}$
 $C_{th2} = 1.25\text{ J/K}$; $R_{th2} = 0.131\text{ K/W}$

Free Wheeling Diode (typ.)
 $C_{th1} = 0.065\text{ J/K}$; $R_{th1} = 1.758\text{ K/W}$
 $C_{th2} = 0.639\text{ J/K}$; $R_{th2} = 0.342\text{ K/W}$

T7 / D7

IGBT (typ.)
 $C_{th1} = 0.09\text{ J/K}$; $R_{th1} = 0.954\text{ K/W}$
 $C_{th2} = 0.809\text{ J/K}$; $R_{th2} = 0.246\text{ K/W}$

Free Wheeling Diode (typ.)
 $C_{th1} = 0.043\text{ J/K}$; $R_{th1} = 2.738\text{ K/W}$
 $C_{th2} = 0.54\text{ J/K}$; $R_{th2} = 0.462\text{ K/W}$

Brake Chopper T7

Symbol	Conditions	Maximum Ratings	
V_{CES}	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$ to 150°C	1200	V
V_{GES}	Continuous	± 20	V
V_{GEM}	Transient	± 30	V
I_{C25}	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$	20	A
I_{C80}	$T_C = 80^{\circ}\text{C}$	15	A
RBSOA	$V_{GE} = \pm 15\text{ V}$; $R_G = 82\ \Omega$; $T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$ Clamped inductive load; $L = 100\ \mu\text{H}$	$I_{CM} = 20$ $V_{CEK} \leq V_{CES}$	A
t_{SC} (SCSOA)	$V_{CE} = 720\text{ V}$; $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$; $R_G = 82\ \Omega$; $T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$ non-repetitive	10	μs
P_{tot}	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$	105	W

Symbol	Conditions	Characteristic Values		
		$(T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
$V_{CE(sat)}$	$I_C = 15\text{ A}$; $V_{GE} = 15\text{ V}$; $T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$		2.9	3.3 V
			3.3	V
$V_{GE(th)}$	$I_C = 0.4\text{ mA}$; $V_{GE} = V_{CE}$	4.5		6.5 V
I_{CES}	$V_{CE} = V_{CES}$; $V_{GE} = 0\text{ V}$; $T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$		0.3	0.5 mA mA
I_{GES}	$V_{CE} = 0\text{ V}$; $V_{GE} = \pm 20\text{ V}$			200 nA
$t_{d(on)}$	Inductive load, $T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$ $V_{CE} = 600\text{ V}$; $I_C = 15\text{ A}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$; $R_G = 82\ \Omega$		50	ns
t_r			40	ns
$t_{d(off)}$			290	ns
t_f			60	ns
E_{on}			1.8	mJ
E_{off}			1.6	mJ
C_{ies}	$V_{CE} = 25\text{ V}$; $V_{GE} = 0\text{ V}$; $f = 1\text{ MHz}$		600	pF
Q_{Gon}	$V_{CE} = 600\text{ V}$; $V_{GE} = 15\text{ V}$; $I_C = 15\text{ A}$		45	nC
R_{thJC}				1.2 K/W

Brake Chopper D7

Symbol	Conditions	Maximum Ratings	
V_{RRM}	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$ to 150°C	1200	V
I_{F25}	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$	17	A
I_{F80}	$T_C = 80^{\circ}\text{C}$	11	A

Symbol	Conditions	Characteristic Values		
		min.	typ.	max.
V_F	$I_F = 15\text{ A}$; $T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$		2.3	3.3 V V
I_R	$V_R = V_{RRM}$; $T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$		0.07	0.06 mA mA
I_{RM}	$I_F = 10\text{ A}$; $di_F/dt = -400\text{ A}/\mu\text{s}$; $T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$ $V_R = 600\text{ V}$		13	A
t_{tr}			110	ns
R_{thJC}				3.2 K/W

Temperature Sensor NTC


Symbol	Conditions	Characteristic Values		
		min.	typ.	max.
R_{25}	$T = 25^{\circ}\text{C}$	4.75	5.0	5.25 k Ω
$B_{25/50}$			3375	K

Module

Symbol	Conditions	Maximum Ratings	
T_{VJ}	Operating	-40...+125	$^{\circ}\text{C}$
T_{JM}		150	$^{\circ}\text{C}$
T_{stg}		-40...+125	$^{\circ}\text{C}$
V_{ISOL}	$I_{ISOL} \leq 1 \text{ mA}; 50/60 \text{ Hz}$	2500	V~
M_d	Mounting torque (M5)	2.7 - 3.3	Nm

Symbol	Conditions	Characteristic Values		
		min.	typ.	max.
$R_{pin-chip}$			5	m Ω
d_S	Creepage distance on surface	6		mm
d_A	Strike distance in air	6		mm
R_{thCH}	with heatsink compound		0.02	K/W
Weight			180	g

Dimensions in mm (1 mm = 0.0394")



Input Rectifier Bridge D11 - D16




Fig. 1 Forward current versus voltage drop per diode




Fig. 2 Surge overload current




Fig. 3 I^2t versus time per diode




Fig. 4 Power dissipation versus direct output current and ambient temperature, sin 180°




Fig. 5 Max. forward current versus case temperature




Fig. 6 Transient thermal impedance junction to case

Output Inverter T1 - T6 / D1 - D6




Fig. 7 Typ. output characteristics




Fig. 8 Typ. output characteristics




Fig. 9 Typ. transfer characteristics




Fig. 10 Typ. forward characteristics of free wheeling diode




Fig. 11 Typ. turn on gate charge




Fig. 12 Typ. turn off characteristics of free wheeling diode

Output Inverter T1 - T6 / D1 - D6




Fig. 13 Typ. turn on energy and switching times versus collector current




Fig. 14 Typ. turn off energy and switching times versus collector current




Fig. 15 Typ. turn on energy and switching times versus gate resistor




Fig. 16 Typ. turn off energy and switching times versus gate resistor




Fig. 17 Reverse biased safe operating area RBSOA




Fig. 18 Typ. transient thermal impedance

Brake Chopper T7 / D7




Fig. 19 Typ. output characteristics




Fig. 20 Typ. forward characteristics of free wheeling diode




Fig. 21 Typ. turn off energy and switching times versus collector current




Fig. 22 Typ. turn off energy and switching times versus gate resistor




Fig. 23 Typ. transient thermal impedance




Fig. 24 Typ. thermistorresistance versus temperature

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А