Universal Programming Module

AC162049 Instruction Sheet

The Universal Programming Module (UPM) is a handy, low-cost board that supports the programming of devices using the MPLAB® ICD 2 in-circuit debugger. The UPM can also be used with the MPLAB PM3 to IC2 Adapter (AC164111) for in-circuit programming with the MPLAB PM3. The ZIF (Zero Insertion Force) in the UPM supports the programming of devices in the DIP package type up to 40 pins with these development tools.

*******NOTICE*******

dsPIC® DSC DEVICES CANNOT BE PROGRAMMED USING A UPM SETUP.

Configuration of the Jumpers: Configuration of the Jumpers: ICD input at J1 is mapped to J3. There are seven jumpers (flying leads located at J3) that must be connected to pins marked 1 through 40 on the two 20-pin headers (J4 and J5). These connect the program mode, power supply, ground, clock and data lines needed for programming from the development tool to the device in socket U1. Configuration for these lines is specific to the device being programmed. Please consult the Datasheet for the proper jumper configuration for the device being used. Further, the Release Notes for the tool in use may also offer other detailed information about programming the device. Release Notes can be found under the Help option in the MPLAB IDE.



*******NOTICE*******

THE UPM DOES NOT HAVE A JUMPER FOR LOW-VOLTAGE PROGRAMMING.

The UPM does not have a separate power source. Power is supplied to the UPM by the development tool in use. MPLAB ICD 2 uses a 9V DC power supply (AC162039). The MPLAB PM3 uses a 3V/5V DC power supply (ACICE0401).

Loading/Programming a Device: The ZIF socket (U1) will support up to 40-pin DIP packaged devices. Be sure power is removed prior to inserting the device into the ZIF socket. Also, the handle for the ZIF socket should be in the down position. The device should drop in with zero force. Insert the device so that the top is aligned with the top of the ZIF socket (i.e., pin 1 to pin 1). Once the device is inserted, raise the handle on the socket 90 degrees to the full locked position.

*******NOTICE*******

ZIF SOCKET HANDLE MUST BE IN THE UP (LOCKED) POSITION PRIOR TO PROGRAMMING THE DEVICE OR IT WILL NOT PROGRAM PROPERLY.

LED 1 - Led 1 will illuminate whenever programming activity occurs.

Removing a Programmed Device: After MPLAB IDE or the MPLAB PM3 in Stand-Alone mode acknowledges that communication is complete, lower the arm (unlock) on the ZIF socket. The device should lift out without any resistance.

OCEAN CHIPS
Океан Электроники
Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».

AVIC JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).

FORSTAR®

Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-03-32
Электронная почта: ocean@oceanchips.ru
Web: http://oceanchips.ru/
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А