ADAM-5080
ADAM-5081

4-ch Counter/Frequency Module

4/8-ch High Speed Counter/Frequency Module

ADAM-5080

Specifications

General

- **Certification** CE, FM
- **Connectors** 1 x Plug-in screw terminal (# 14 ~ 22 AWG)
- **Enclosure** ABS+PC
- **Power Consumption** 1.5 W (max.)

Counter/Frequency

- **Counter Aux. Function** Initial preset, hi-low alarm setting, alarm digital output mapping, overflag
- **Channels** 4
- **Input Frequency** 0.3 ~ 1,000 Hz max. (frequency mode)
  5,000 Hz max. (counter mode) TTL only
- **Input Level** Isolated or TTL level
- **Isolation Input Level** Logic level 0: 1 V_{DC} max
  Logic level 1: 3.5 ~ 30 V_{DC}
- **Isolation Voltage** 1,000 V_{RMS}
- **Maximum Count** 4,294,967,295 (32 bits)
- **Minimum Input Current** 2 mA (isolated)
- **Minimum Pulse Width** 500 µs (frequency mode)
  100 µs (counter mode)
- **Modes** Counter (up/down, bi-direction), Frequency
- **Programmable Digital Filter** 1 ~ 65,000 µsec (Noise Filter Function)
- **TTL Input Level** Logic level 0: 0 ~ 0.8 V_{DC}
  Logic level 1: 2.3 ~ 5 V_{DC}

Note: Does not support ADAM-5550 & 5560 Series

Ordering Information

- **ADAM-5080** 4-ch Counter/Frequency Module



ADAM-5081

Specifications

General

- **Certification** CE
- **Connectors** 1 x plug-in screw terminal (# 14 ~ 18 AWG)
- **Power Consumption** 1.1 W (Max.)
- **Enclosure** ABS+PC

Counter/Frequency

- **Channels** 4/8
- **Maximum Count** 4,294,967,295 (32 bit)
- **Input Frequency** 5 Hz ~ 1 MHz max. (frequency mode)
  1 MHz max. (counter mode)
- **Input Level** Isolated or TTL level
- **Minimum Pulse Width** 1µsec. (frequency mode)
  1µsec. (counter mode)
- **Minimum Input Current** 2 mA (isolated)
- **Isolation Input Level** Logic level 0: 3 V_{DC} max,
  Logic level 1: 10 ~ 30 V_{DC}
- **TTL Input Level** Logic level 0: 0 ~ 0.8 V_{DC},
  Logic level 1: 2.3 ~ 5 V_{DC}
- **Isolation voltage** 2,500 V_{RMS}
- **Modes** Counter (up/down, bi-direction, up, A/B Phase), Frequency
- **Counter Aux. Function** Initial preset, hi-low alarm setting, alarm digital output mapping, overflag
- **Programmable Digital Filter** 1 ~ 65,000 µsec (Noise Filter Function)

Note: Does not support ADAM-5510 KW series

Ordering Information

- **ADAM-5081** 4/8-ch High Speed Counter/Frequency Module

All product specifications are subject to change without notice
Date updated: 25-April-2014

OCEAN CHIPS
Океан Электроники
Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения **«JONHON»**, а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов **«FORSTAR»**.

AVIC JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).

FORSTAR®

Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-03-32
Электронная почта: ocean@oceanchips.ru
Web: http://oceanchips.ru/
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А