

RP135 Series

High Performance Single Stage Power Line Filters



1 A to 200 A Chassis Mount Filter

Specifications

Operating Frequency	50/60 Hz
Usable Frequency	DC - 400 Hz
Max. Operating Voltage*	250 V +10%
Ambient Temperature	-25 to 40°C
Climatic Category	25/100/21
Hipot Rating (L-G)	2700 VDC
Terminals (-T)	QD: 0.25 Tab (1-20 A) S: 30 A (M4) 60-100 A (M6) 150-200 A (M10)

Safety Approvals CSA, UR, EN60939

*Available up to 300 VAC. Please contact us to verify specifications.



Electrical Schematic



Part Number/Ordering

RP135	-X (Amps)	-Y (Ycap, nF)	-T	Typ. Weight, lbs (kg)
	1	0	QD	0.1 (0.04)
	3	0.47	QD	0.1 (0.04)
	6	1	QD	0.1 (0.04)
	10	2.2	QD	0.1 (0.04)
	16	4.7	QD	0.5 (0.2)
	20	10	QD	0.5 (0.2)
	30	22	S	0.5 (0.2)
	60	100	S	2.8 (1.3)
	100		S	6.0 (2.7)
	150		S	6.0 (2.7)
	180		S	6.0 (2.7)
	200		S	6.0 (2.7)

Note: Use any combination of -Y with any -X (Amps) rating
e.g. RP135-100-4.7-QD (100 Amps with 4.7 nF Ycap)

Leakage Current

Y-cap, nF	mA, 120 V/60 Hz	mA, 250 V/60 Hz
0	0.0	0.0
0.47	0.04	0.08
1	0.09	0.18
2.2	0.2	0.4
4.7	0.4	0.8
10	0.9	1.8
22	2.0	4.0
100	9.0	18.0

Specifications are subject to change. Consult factory to verify specifications.

For more information on our filter products call us at: (800) 527-4362 or (714) 289-0055
LCR, Radius Power, and Filter Concepts are now part of Astrodyne TDI

RP135 Series

High Performance Single Stage Power Line Filters



1 A to 200 A Chassis Mount Filter


Typical Insertion Loss, dB (50/50 Ohm)

Freq (MHz)	0.15	0.5	1.0	10	30
1 Amp					
CM(dB)	40	50	50	45	40
DM(dB)	15	26	45	50	50
3 Amp					
CM(dB)	30	42	50	55	35
DM(dB)	18	30	40	55	50
6 Amp					
CM(dB)	20	30	36	55	40
DM(dB)	15	26	32	55	40
10/16 Amp					
CM(dB)	18	25	40	55	45
DM(dB)	15	25	40	65	50
20 Amp					
CM(dB)	24	38	45	50	50
DM(dB)	42	60	65	60	50

Mechanical Dimensions

TYPICAL TOLERANCE: +/-0.02" (0.50 mm)

1/3/6/10 Amp



16 Amp



20 Amp



Specifications are subject to change. Consult factory to verify specifications.

For more information on our filter products call us at: (800) 527-4362 or (714) 289-0055
 LCR, Radius Power, and Filter Concepts are now part of Astrodyne TDI

RP135 Series

High Performance Single Stage Power Line Filters



1 A to 200 A Chassis Mount Filter


Typical Insertion Loss, dB (50/50 Ohm)

Freq (MHz)	0.15	0.5	1.0	10	30
30/60 Amp					
CM(dB)	20	30	40	45	50
DM(dB)	38	70	70	55	60
100/150/180/200 Amp					
CM(dB)	20	30	40	45	50
DM(dB)	40	60	65	70	65


Mechanical Dimensions

TYPICAL TOLERANCE: +/-0.02" (0.50 mm)


30 Amp



60 Amp



100/150/180/200 Amp



Specifications are subject to change. Consult factory to verify specifications.

For more information on our filter products call us at: (800) 527-4362 or (714) 289-0055
LCR, Radius Power, and Filter Concepts are now part of Astrodyne TDI

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А